

FGA-35

Bestell-Nr.: 0212420

PRODUKTINFORMATIONEN

Massetrennfilter
in kleiner Bauform, zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die z. B. beim Anschluss von PC-Soundkarten oder Notebooks an Verstärker auftreten können

- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
- 2 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
- Ein-/Ausgangsimpedanz 20 kΩ
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor < 0,01 %
- Übertragungsverhältnis 1:1
- Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
- Länge inklusive Anschlusskabel ca. 80 cm

Tastenwelt 04/2014
„Der FGA-35 ist ein kleiner Übertrager, er eignet sich hervorragend, um Zuspieler störungsfrei an Instumente z. B. Stagepianos anzuschließen.”

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

FGA-35

Art	Massetrennfilter
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Eingangsimpedanz	20 kΩ
Ausgangsimpedanz	20 kΩ
Übertragungsverhältnis	1:1
Klirrfaktor	< 0,01 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 24 mm x 38 mm
Gewicht	31 g
Eingänge	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Ausgänge	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker

FGA-35

EAN-Code	4007754209044
Nettogewicht	0,031 kg