

MIXX12-D

Bestell-Nr.: 1001177

PRODUKTINFORMATIONEN

Audio-Digital-Mischpult

mit Dante®-Interface

- 12 analoge Eingänge, 6 analoge Ausgänge (2 x Main, 4 x Aux)
- 4 Dante®-Eingänge, 4 Dante®-Ausgänge
- Steuerbar über alle gängigen iOS sowie Windows ab Version 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit Dante®-Upgrade-Karte für die Einbindung in jedes vorhandene Dante®-Netzwerk
- Modernste Steuerungstechnik per App möglich
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Einfache und intuitive Handhabung
- Programm- oder Snapshot-Aufruf, Sicherheitssperrfunktion
- Unterstützt Multi-Plattform-Steuerung für bis zu 10 Geräte gleichzeitig
- Regelbarer Kopfhörerausgang

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation

Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

MIXX12-D	
Anzahl Kanäle	12
Anzahl Eingänge	16
Mic-Eingang	3,3 kΩ, sym. (XLR)
Line-Eingang	30 kΩ (6,3-mm-Klinke)
Master-Ausgang	600 Ω, sym. (XLR)
Kopfhörer	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz

MIXX12-D

Klirrfaktor	< 0,005 %
Störabstand	93 dB(A)
Übersprechdämfung	< 120 dB
Klangregelung Tiefen	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Mitten	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Höhen	DSP (4-Band-EQ)
Equalizer	DSP (31-Band-EQ)
Phantomspeisung	+48 V
Stromversorgung	˜ 110-240 V/50-60 Hz/60 W
Netzspannung	~ 110-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	60 W
Abmessungen	448 x 132 x 191 mm
Breite	448 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	191 mm
Gewicht	4,12 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,53 x 0,17 x 0,23 m
Bruttogewicht	4,76 kg
Nettogewicht	4,12 kg

MIXX12-D

Abtastrate	48 kHz
Auflösung	24 Bit

MIXX12-D

EAN-Code	4007754426533
Nettogewicht	4,12 kg