

# TXA-800R

Bestell-Nr.: 0172590

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Professionelles 16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem, 863-865MHz, mit umfangreichem Zubehör**

- Kompatibel zu den Mobil-Verstärkersystemen TXA-624CD/SW, TXA-604/SW und der TXA-820- und TXA-1020-Serie
- Über die Kombination mit TXA-624CD/SW, TXA-604/SW und der TXA-820- und TXA-1020-Serie hinaus als "Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Ton- oder Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Kombinierbar mit den Sendern und Empfängern der ATS-16-Serie
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 4 Sendern unterschiedlicher Frequenzen (abhängig vom Senderabstand, ortsgebundenen HF-Störquellen und anderen örtlichen Gegebenheiten)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

**16-Kanal-PLL-Empfänger**

- Passend zu den Sendern TXA-800ST, ATS-16T und dem transportablen Verstärkersystem TXA-802CD mit integriertem Funksender
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Audio-Line-Mono-Ausgang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Line-Ausgangspegel 3-stufig einstellbar

- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignon-Batterie oder NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive Ohrhörer mit Gummibügel
- Gürtel-Clip

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU!**

Passender Mikrofonsender TXA-800HT ist optional erhältlich.

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **TXA-800R** | |
| **Allgemeine Daten** | |
| Art | Taschenempfänger |
| Trägerfrequenzbereich | 863,1-864,9 MHz |
| Kanäle | 1 |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| **Empfängerdaten** | |
| Stromversorgung Empfänger | 2 x 1,5-V-Mignon-Batterie |
| Breite Empfänger | 64 mm |
| Höhe Empfänger | 175 mm |
| Tiefe Empfänger | 37 mm |

**TXA-800R**

| | |
|---|---|
| Gewicht Empfänger | 200 g |
| Anschlüsse Empfänger | 1 x 3,5-mm-Mono-Klinke (Line In),1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke (Kopfhörer) |

**TXA-800R**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754205305 |
| Nettogewicht | 0,2 kg |