

E-7BPSET/5

Bestell-Nr.: 0259612

PRODUKTINFORMATIONEN

UHF-PLL-Audio-Übertragungsset
bestehend aus:

- Diversity-UHF-PLL-Empfänger E-7R/5
- UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon E-7TB/5

Trägerfrequenzbereich 504-542 MHz
Technische Daten siehe Einzelartikel.

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan

jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

TECHNISCHE DATEN

E-7BPSET/5

Allgemeine Daten

Art	UHF-PLL-Audio-Übertragungsset
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	< 0,6 %
Dynamik	> 100 dB
Betriebsdauer	> 30 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

Senderdaten

E-7BPSET/5

Stromversorgung Sender	2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert)

Empfängerdaten

Audiosignal Empfänger	180 mV Klinke
Stromversorgung Empfänger	über beil. Netzteil
Breite Empfänger	221 mm
Höhe Empfänger	40 mm
Tiefe Empfänger	152 mm
Anschlüsse Empfänger	1 x 6,3-mm-Klinke, sym.

E-7BPSET/5

EAN-Code	4007754273588
Nettogewicht	0,57 kg