

FGA-40

Bestell-Nr.: 0064370

PRODUKTINFORMATIONEN

Massetrennfilter
zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die beim Anschluss des Autoradios an einen Verstärker auftreten können

- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
- Cinch-Stecker und -Buchsen
- Ein-/Ausgangsimpedanz 15 kΩ
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor < 0,001 %
- Übertragungsverhältnis 1:1
- Ø 35 mm x 65 mm, 65 g
- Länge inklusive Anschlusskabel ca. 40 cm

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

FGA-40	
Art	Massetrennfilter
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Eingangsimpedanz	15 kΩ
Ausgangsimpedanz	15 kΩ
Übertragungsverhältnis	1:1
Klirrfaktor	< 0,001 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 35 mm x 65 mm
Gewicht	98 g
Eingänge	1 x Cinch-Stecker L/R
Ausgänge	1 x Cinch-Kupplung L/R

FGA-40	
EAN-Code	4007754099133
Nettogewicht	0,098 kg