

FGA-40HQ

Bestell-Nr.: 0066380

PRODUKTINFORMATIONEN

High-End-Massetrennfilter
zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die beim Anschluss z. B. des Autoradios an einen Verstärker auftreten können

- Vergoldete Cinch-Buchsen
- Ein-/Ausgangsimpedanz 12 kΩ
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor < 0,001 %
- Übertragungsverhältnis 1:1
- 42 x 29 x 96 mm, 110 g

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser,

hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C). Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

FGA-40HQ	
Art	Massetrennfilter
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Eingangsimpedanz	12 kΩ
Ausgangsimpedanz	12 kΩ
Übertragungsverhältnis	1:1
Klirrfaktor	< 0,001 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	42 x 29 x 96 mm
Gewicht	105 g
Eingänge	1 x Cinch L/R
Ausgänge	1 x Cinch L/R

FGA-40HQ	
EAN-Code	4007754172850
Nettogewicht	0,105 kg