MMX-4

Bestell-Nr.: 0241070

PRODUKTINFORMATIONEN

Miniatur-Mikrofon-Mischer

- 4 Mono-Mikrofonkanäle
- Ausgangspegelregler, Aussteuerungs-LED
- Lieferung ohne Batterie

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

MMX-4

Eingangskanäle	4
Anzahl Mic/Mono	4
Mic-Eingang	5 mV, 4 x 6,3-mm-Klinke
Master-Ausgang	100 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,5 %
Störabstand	55 dB
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie oderoptionales NetzgerätPSS-600E
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	148 x 85 x 55 mm
Breite	148 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	389 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,055 x 0,15 m
Bruttogewicht	0,454 kg
Nettogewicht	0,389 kg

MMX-4

EAN-Code	4007754014990
Nettogewicht	0,389 kg