

PA-1200

Bestell-Nr.: 0170710

PRODUKTINFORMATIONEN

4-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, Gong auch über externen Taster auslösbar, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs
- 15-V-Phantomspeisung für Kanäle 2 und 3
- Einschübe für verschiedene Funktionen sind optional erhältlich
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit optional erhältlichem Montagerahmen PA-1200RM
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr

eines elektrischen Schlages.
Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an.
Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten.
Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-1200	
Ausgangsleistung, gesamt	170 W
Nennleistung	120 W
Leistung an 4 Ω	120 W
Leistung an 8 Ω	120 W
Leistung an 100 V	120 W
Leistung an 70 V	120 W
Kanäle	5
Zonen	4
Eingänge	1,5 mV/600 Ω (Mic), 150 mV/47 kΩ (Line),1 mV/47 kΩ (Phono)
Frequenzbereich	80-15000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 60 dB (Mic),> 70 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspeisung	15 V
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/280 VA, DC 24 V/11 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	280 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V

PA-1200

Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 11 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	420 mm
Höhe	122 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	12,28 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke (Mic-Eingang), 3 x XLR, sym. (Mic/Line-Eingänge), 1 x Cinch L + R (Line-Eingang), 1 x Cinch L + R (Phono/Line-Eingang), Klemmkontakt (Telefon-Eingang), Klemmkontakt (Tuner-Ausgang), Klemmkontakt (Gong-Taster), Schraubkontakte (Lautsprec
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,47 x 0,2 x 0,52 m
Bruttogewicht	13,8 kg
Nettogewicht	12,28 kg

PA-1200

EAN-Code	4007754097481
Nettogewicht	12,28 kg