

PA-26FMU

Bestell-Nr.: 0175040

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Feuerwehrsprechstelle
zur Integration in Beschallungsanlagen nach EN 60849

- Funktionsüberwachtes Handmikrofon
- Alarmeingang zur Aktivierung
- Wiedergabe von MP3-Sprachdateien über integrierten SD-Card-Slot (für Medien bis 32 GB, nicht mitgeliefert), Lautstärke regelbar
- 10-Sekunden-Sirenenton bei Alarmauslösung, Lautstärke regelbar
- Eingebautes Signallicht FIRE blinkt bei Alarmauslösung
- Symmetrischer Line-Ausgang über Schraub-Klemmkontakt
- 24-V-Stromversorgung optional über PSS-3000SV

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-26FMU	
Ausgangspegel	1,23 V/600 Ω, sym.
Sirenenfrequenz	800 Hz
Max. Aufzeichnungsdauer	abhängig vom Speichermedium
Stromversorgung	DC 24 V/200 mA
Abmessungen	482 x 88 x 200 mm, 2 HE
Gewicht	3 kg

PA-26FMU	
EAN-Code	4007754253764
Nettogewicht	3,63 kg