

PA-6040MPX

Bestell-Nr.: 0174760

PRODUKTINFORMATIONEN

4-Zonen-Mischer
für universelle „Multiroom”-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer 15-V-Phantomspeisung
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Monitor- und Record-Ausgang
- Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar
- Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-6040MPX	
Kanäle	6
Zonen	4
Eingänge	2,5 mV/5 kΩ, sym., 250 mV/15 kΩ, sym. (Mic/Line), 250 mV/15 kΩ (Line), 250 mV/10 kΩ (Tel.-Paging)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 65 dB (Mic), > 87 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspeisung	15 V
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/500 mA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	15 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	305 mm

PA-6040MPX

Höheneinheiten HE	2
Gewicht	4,4 kg
Anschlüsse	4 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line),4 x 6,3-mm-Klinke (Zonen-Eingänge), Schraub-/Steckterminal (Paging), Schraub-/Steckterminal (Gong-Taster),1 x RJ45 (PTT-Mic), 4 x XLR (Zonen-Ausgänge), 1 x 6,3-mm-Klinke (Monitor), 1 x Cinch L/R (Reco
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,395 x 0,17 x 0,55 m
Bruttogewicht	5,77 kg
Nettogewicht	4,47 kg

PA-6040MPX

EAN-Code	4007754245615
Nettogewicht	4,47 kg