

TXS-606HSE/2

Bestell-Nr.: 1000184

PRODUKTINFORMATIONEN

Multi-Frequenz-Taschensender
mit UHF-PLL-Technik

- 800 einstellbare UHF-Frequenzen (672,000-691,975 MHz), durch ACT-Funktion mit den Empfängern TXS-606, TXS-626, TXS-646 oder TXS-686 synchronisierbar
- Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand
- Geeignet für die Kombination mit Kopf-/Ohrbügelmikrofonen und Krawattenmikrofonen mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Gürtel-Clip
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

TECHNISCHE DATEN

TXS-606HSE/2

Allgemeine Daten

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	672,000-691,975 MHz
Audio-Frequenzbereich	30-18000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 8 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	61 mm
Höhe Sender	106 mm
Tiefe Sender	27 mm
Gewicht Sender	80 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR

TXS-606HSE/2

EAN-Code	4007754276176
Nettogewicht	0,08 kg