

NEW

UDA-49AP

Bestell-Nr.: 1001401

PRODUKTINFORMATIONEN

Aktive/passive UHF-Richtantenne

- Besserer Empfang und eine größere Reichweite im Bereich von 470-960 MHz
- Unterdrückung von systemfremden HF-Signalen, Minimierung der Auslöschungen durch Mehrwegempfang und Erhöhung der Störsicherheit
- Zuverlässige Funktion auch bei kurzfristigen Außeneinsätzen
- Umschaltbare Verstärkung -5 dB/0 dB/+5 dB /+15 dB zum Ausgleich von Leistungsverlusten
- Fernspeisung: DC 12 V/65 mA
- BNC-Anschluss
- Stromversorgung über den aktiven Antennensplitter UA-960
- Passive Nutzung, wenn externe Betriebsspannung nicht verwendet wird
- Für drahtlose Mikrofonsysteme (Empfangsantenne) oder für drahtlose In-Ear-Monitoring-Systeme
- Ideal für den mobilen Einsatz, Montagemöglichkeit auf Mikrofonstativ mit 9-mm-Gewinde (⅜") oder 16-mm-Gewinde (⅝")

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City

Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

UDA-49AP	
Frequenzbereich	470-960 MHz
Öffnungswinkel	100°
Aktiv/passiv	aktiv/passiv
Antennengewinn	≥ 10 dB
Stromversorgung	DC 12 V/65 mA, Fernspeisung(externe Versorgung)
Wellenwiderstand	50 Ω
Halterung	9 mm (⅜") bzw. 16 mm (⅝")
Abmessungen	360 x 350 x 36,6 mm(1,7 mm Blattstärke)
Gewicht	400 g
Anschluss	BNC-Buchse

UDA-49AP	
EAN-Code	4007754429350
Nettogewicht	0,423 kg