

ATT-19100

Bestell-Nr.: 0172640

PRODUKTINFORMATIONEN

6-fach-ELA-Lautstärkesteller für den 482-mm-Rackeinbau (19")

- 6 Audio-Transformatoren für 100-V-Übertragungstechnik
- Nennbelastbarkeit 6 x 100 W
- Anschluss für Vorrangschaltung, 6 Pflichtempfangsrelais (DC 24 V/20 mA)
- Abschwächung in 10 Stufen, Stufe 0 ist AUS
- Aluminium-Frontplatte
- 3 Leistungsklassen verfügbar
- Schraub-Steck-Anschluss

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an den Anschlusskabeln an. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Achten Sie auf die richtige Leistungsanpassung. Eine Überlastung führt zur Beschädigung der Verstärker-Endstufe und des Lautstärkestellers!
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

ATT-19100

Art	ELA-Einbau-Lautstärkesteller
Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennbelastbarkeit	6 x 100 W
Pflichtempfang	ja
Abmessungen	484 x 88 x 77 mm, 2 HE
Gewicht	2 kg

ATT-19100

EAN-Code	4007754205626
Nettogewicht	2,07 kg