

# ATT-312PEU

Bestell-Nr.: 0171380

## PRODUKTINFORMATIONEN

**ELA-Einbau-Lautstärkesteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais**

- Nennbelastbarkeit 12 W
- Abschwächung in 10 Stufen. Stufe 0 ist AUS
- Für 100-V-Übertragungstechnik
- Frontplatte und Knopf aus schneeweißem Kunststoff
- Unterputzmontage in gängigen 65er-Schalterdosen
- Aufputzmontage mit passendem, optional erhältlichem Gehäuse ATT-300
- Schraub-Steck-Anschluss

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**
Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an den Anschlusskabeln an. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Achten Sie auf die richtige Leistungsanpassung.

Eine Überlastung führt zur Beschädigung der Verstärker-Endstufe und des Lautstärkestellers!
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

| **ATT-312PEU** | |
|---|---|
| Art | ELA-Einbau-Lautstärkesteller |
| Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Nennbelastbarkeit | 12 W |
| Pflichtempfang | ja |
| Abmessungen | 80 x 80 x 67 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
| Gewicht | 168 g |
| Aufputzgehäuse | ATT-300 |

| **ATT-312PEU** | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754179842 |
| Nettogewicht | 0,168 kg |