LTR-110

Bestell-Nr.: 0210500

PRODUKTINFORMATIONEN

Audio-Übertrager 1:1/2:1 für Line-Signale

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Vielfältige Pegelanpassung durch entsprechende Kombination der Wicklungen

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

LTR-110	
Art	Line-Transformator
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Eingangssignal	5 V
Eingangsimpedanz	600 Ω
Ausgangsimpedanz	600 Ω/300 Ω
Übertragungsverhältnis	1:1/2:1
Abmessungen	25 x 19 x 19,5 mm
Gewicht	28 g

LTR-110

Eingänge	Printanschlüsse
Ausgänge	Printanschlüsse

LTR-110

EAN-Code	4007754087550
Nettogewicht	0,03 kg