MMX-30

Bestell-Nr.: 0252540

PRODUKTINFORMATIONEN

Kompakter 3-Kanal-Stereo-Line-Mischer

- 3 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils einem Pegelregler
- 1 Stereosummen-Ausgang, regelbar
- Cinch-Anschlüsse für Eingangskanäle und Ausgang
- 2 Stereo Kopfhörerausgänge, gemeinsam regelbar
- Signal-/Peak-LEDs für Eingangskanäle und Peak-LED für den Ausgang

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

MMX-30

Eingangskanäle	3
Anzahl Stereo	3
Line-Eingang	40 mV, 3 x Cinch L/R
Master-Ausgang	4 V, 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	2 x 10 mW/2 x 32 Ω, 2 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	5-30000 Hz
Klirrfaktor	< 0,1 %
Störabstand	> 66 dB
Stromversorgung	über beil.Steckernetzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	147 x 50 x 119 mm
Breite	147 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	119 mm
Gewicht	693 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,13 x 0,065 x 0,23 m
Bruttogewicht	0,85 kg
Nettogewicht	0,693 kg

MMX-30

EAN-Code	4007754214895
Nettogewicht	0,693 kg