MMX-31

Bestell-Nr.: 0244450

PRODUKTINFORMATIONEN

Mikrofon-Mischer
Die schnelle Art drei Mikrofone auf einen Mikrofoneingang zu mischen und trotzdem eine individuelle Pegelanpassung zu ermöglichen.

- 3 Mono-Mikrofonkanäle (6,3-mm-Klinkenbuchse) mit jeweils separatem Pegelregler
- 1 Mono-Ausgang über 3-m-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker
- Passiver Betrieb, keine Stromversorgung nötig
- Auch als Verlängerung für schwer zugängliche Mikrofoneingänge nutzbar
- Abmessungen 127 x 48 x 72 mm
- Gewicht 210 g

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

MMX-31	
Eingangskanäle	3

MMX-31

Anzahl Mic/Mono	3
Mic-Eingang	3 x 6,3-mm-Mono-Klinke
Master-Ausgang	1 x 6,3-mm-Mono-Klinke
Stromversorgung	nicht erforderlich
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	127 x 48 x 72 mm
Breite	127 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	72 mm
Gewicht	210 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,06 x 0,14 m
Bruttogewicht	0,247 kg
Nettogewicht	0,207 kg

MMX-31

EAN-Code	4007754187823
Nettogewicht	0,207 kg