

PA-1200DAB

Bestell-Nr.: 1001513

PRODUKTINFORMATIONEN

DAB+-/FM-RDS-Tuner-Einschub mit USB- und SD-Schnittstelle
für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- DAB+-Tuner
- FM-Tuner mit RDS
- Bluetooth 5.0
- IR-Fernbedienung
- USB-Speichermedien direkt anschließbar (SD und SDHC, max. 32 GB)
- USB 2.0 FAT16/FAT32
- Wiedergabe von MP3-, WMA-, WAV- und FLAC-Dateien
- 30 Stations-Speicherplätze bei FM
- 20 Stations-Speicherplätze bei DAB+
- AUTO SCAN-Funktion
- Alphanumerische LCD-Anzeige
- Anzeige des Dateinamens/ID3tags
- DAB+-Stabantenne abnehmbar
- Automatische Einschaltung nach Stromausfall (Autostart)
- Speicherung der Einstellungen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-1200DAB	
Art	DAB+ und FM-RDS-Tuner, BT, USB-Spieler, SD
Medien	DAB+, FM, USB, SD, SDHC, MMC, MP3, WMA, WAV, FLAC
Stromversorgung	DC 17 V/180 mA (über Verstärker)
Netzspannung	DC 17 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	195 x 40 x 76 mm
Gewicht	328 g
Anschlüsse	1 x F-Typ/Koax-Buchse für FM/DAB+-Stabantenne1 x 3,5-mm-Klinkeneingang (sym.)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,08 x 0,22 m
Bruttogewicht	0,7 kg

PA-1200DAB	
EAN-Code	4007754430431
Nettogewicht	0,424 kg