

PA-2400RC

Bestell-Nr.: 0236840

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Kommando-Tischmikrofon
für den Anschluss an PA-6010Z oder PA-6020Z.

- Auswahlschalter für Lautsprecherzonen 1-20
- Start/Stopp-Funktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im optional erhältlichen Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind
- LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen
- Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- 24-V-Stromversorgung über passende Verstärker
- RJ45-Buchsen zum Anschluss von weiteren PA-2400RC mit Slave/Priority-Schalter
- Bis zu 32 PA-2400RC an die passenden Verstärker anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

PA-2400RC

Art	ELA-Tischmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
Stromversorgung	über PA-6010Z, PA-6020Z
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	275 x 51 x 156 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	1,4 kg
Anschluss	RJ45 (Input/Link)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,27 x 0,32 m
Bruttogewicht	1,9 kg
Nettogewicht	1,56 kg

PA-2400RC

EAN-Code	4007754256239
Nettogewicht	1,56 kg