

PA-M4RC

Bestell-Nr.: 0179310

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Kommandomikrofon
für den ELA-Matrix-Mischverstärker PA-M224 oder PA-M412

- 4 Zonenauswahltaster
- All-Call-Taster
- Steckbares Elektret-Schwanenhalsmikrofon (3-Pol-XLR-Buchse)
- Phantomspeisung für Schwanenhalsmikrofon
- LED-Anzeige für Signalstatus
- Stromversorgung über PA-M224 oder PA-M412
- Anschluss an PA-M224 oder PA-M412 über RJ45-Buchse und Cat-5e-Netzwerkkabel (Kupfer, Kabel nicht mitgeliefert), Kabellänge bis zu 200 m

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-M4RC

Art	ELA-Kommandomikrofon
Übertragungsart	Kabel
System	Elektret
Stromversorgung	über PA-M224, PA-M412
Audio-Frequenzbereich	45-15000 Hz
Empfindlichkeit	1 mV/Pa
Schwanenhalslänge	420 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	140 x 65 x 205 mm
Gewicht	860 g
Anschluss	RJ45
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,1 x 0,21 x 0,35 m
Bruttogewicht	1,09 kg
Nettogewicht	0,86 kg

PA-M4RC

EAN-Code	4007754273397
Nettogewicht	0,86 kg