

PATL-105

Bestell-Nr.: 1000266

PRODUKTINFORMATIONEN

5-fach-100-V-Übertrager
für den Anschluss einer 100-V-Audiosignal-Quelle an Geräte mit Line-Eingängen

- Passend für die ELA-Mischverstärker PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
- Umwandlung der 100-V-Ausgangssignale in Line-Signale auf 5 Linien (galvanisch getrennt)
- Direkte Montage an der Rückwand des entsprechenden Verstärkers
- Frequenzbereich 15-30000 Hz
- Abmessungen 120 x 75 x 60 mm
- Gewicht 405 g

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an den Anschlusskabeln an. Die Installation darf nur durch

Fachpersonal erfolgen.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PATL-105	
Art	100-V-Übertrager
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Eingangsimpedanz	20 kΩ
Ausgangsimpedanz	200 Ω
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	120 x 75 x 60 mm
Gewicht	405 g
Eingänge	Kabelschuhe
Ausgänge	Schraubklemmen

PATL-105	
EAN-Code	4007754277012
Nettogewicht	0,405 kg