PPA-4

Bestell-Nr.: 0243770

PRODUKTINFORMATIONEN

Stereo-Kopfhörerverstärker

- 4 separate Kopfhörerverstärker in einem Gehäuse
- Jeweils ein Pegelregler pro Verstärker
- 6,3-mm-Stereo-Klinkeneingang
- 6,3-mm-Stereo-Klinkenausgänge

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PPA-4

Art	Kopfhörerverstärker
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Eingangssignal	300 mV
Ausgangssignal	2 x 16 mW/8 Ω,2 x 35 mW/32 Ω,2 x 15 mW/600 Ω(pro Kopfhörer)
Störabstand	64 dB
Klirrfaktor	0,1 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	überbeil. Steckernetzteil
Abmessungen	117 x 93 x 40 mm
Gewicht	560 g
Eingänge	1 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	4 x 6,3-mm-Klinke

PPA-4

EAN-Code	4007754180084
Nettogewicht	0,56 kg