

80 W

RBT-1000

Bestell-Nr.: 0101610

PRODUKTINFORMATIONEN

Bändchenhochtöner für PA und Hi-Fi, 40 W, 6 Ω

- Magnetostat mit Schallführung (Waveguide)
- Hochtonsystem aus dem L-RAY/1000
- Brillante, feinzeichnende Hochtonwiedergabe
- Über 12 dB Filter ab 3000 Hz (Hi-Fi) bzw. 4000 Hz (PA) einsetzbar
- Hornvorsatz aus Aluminiumguss, Neodym-Magnet
- Durch quadratische Frontplatte vertikal und horizontal einbaubar
- Der Einbau in ein geschlossenes, luftdichtes Gehäuse wird empfohlen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

RBT-1000

Impedanz (Z)	6 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-22000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	1,6 kHz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	> 3000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Gleichstromwiderst. (Re)	6 Ω
Magnetdurchmesser	Magnetostat
Einbauöffnung	89 x 76 mm
Einbautiefe	24 mm
Lochabstand X	87 mm
Lochabstand Y	87 mm
Abmessungen	104 x 104 x 24 mm
Breite	104 mm
Höhe	104 mm
Tiefe	24 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,24 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,04 x 0,12 m
Bruttogewicht	0,263 kg
Nettogewicht	0,237 kg

RBT-1000

EAN-Code	4007754226898
Nettogewicht	0,237 kg