# SA-160BT

Bestell-Nr.: 0256010

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Mini-Stereo-Verstärker, 2 x 30 W**
mit Bluetooth-Schnittstelle, NFC und Fernbedienung

- Integrierter Hi-Fi-Audioverstärker
- Für Lautsprecher mit 8 Ω Impedanz
- Lautstärkeregler mit integrierter Quellenwahl-Funktion, LED-Anzeige
- Nahfeldkommunikation (NFC)
- Vergoldete Lautsprecher-Terminals
- 1 Stereo-Eingang über Cinch-Buchsen L/R
- 1 Line-Ausgang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Fest montierte Antenne
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten.
Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

| **SA-160BT** | |
|---|---|
| Ausgangsleistung, gesamt | 2 x 60 W |
| Nennleistung | 60 W |
| Leistung an 8 Ω | 2 x 30 W |
| Kanäle | 2 |
| Eingänge | 660 mV/10 kΩ |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Störabstand | > 99 dB(A) |
| Stromversorgung | über beil. Netzteil |
| Ruhestrom | 100 mA |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 49 mm |
| Tiefe | 122 mm |
| Gewicht | 610 g |
| Anschlüsse | 1 x Cinch L/R (Line),4 x LS-Klemme (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,21 x 0,07 x 0,3 m |
| Bruttogewicht | 1,26 kg |
| Nettogewicht | 0,995 kg |

| **SA-160BT** | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754244809 |
| Nettogewicht | 0,995 kg |