

TXA-1020MT

Bestell-Nr.: 0174640

PRODUKTINFORMATIONEN

Multi-Frequenz-Sendermodul
in UHF-PLL-Technik.
Zur Nachrüstung der TXA-1020er Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

TXA-1020MT

Allgemeine Daten

Art	Multi-Frequenz-Sendermodul
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Kanäle	1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	DC 12 V/140 mA
Breite Sender	91 mm
Höhe Sender	43 mm
Tiefe Sender	103 mm
Gewicht Sender	220 g

TXA-1020MT

EAN-Code	4007754243659
Nettogewicht	0,249 kg